

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karar No: 5890

Karar Tarihi: 26/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2015 tarihli toplantısında; ekteki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Hedef Kayıp Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın kabul edilerek yayımlanmasına, karar verilmiştir.

EK-1 Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Hedef Kayıp Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

**ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN HEDEF KAYIP ORANLARININ
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR**

Amaç

MADDE 1- Bu Usul ve Esasların amacı, dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıplarına ilişkin maliyetlerin Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca tarifelere yansıtılmasında esas alınacak hedef kayıp oranlarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Usul ve Esaslar, elektrik dağıtım şirketlerinin hedef kayıp oranlarının belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Usul ve Esaslar, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hedef kayıp oranlarının belirlenmesi

MADDE 4- (1) Uygulama dönemindeki her bir yıla ait hedef kayıp oranı (HKO), ilgili şirketin son üç yıllık dönemde kesinleşen yıllık teknik ve teknik olmayan kayıp oranı (KKO) değerlerinden hareketle belirlenir.

(2) Son üç yıllık dönemde ağırlıklı ortalama KKO değeri, Kurul tarafından uygulama dönemi için belirlenen eşik değer ve altında olan şirketlerin bir sonraki yıla ait HKO değeri Eşitlik (1)'e göre hesaplanır.

$$HKO_t = [ED + \text{Ağırlıklıortalama}(KKO_{t-2}, KKO_{t-3}, KKO_{t-4})]/2 \quad (1)$$

ED : Kurul tarafından belirlenen eşik değeri

t : her bir tarife yılını,

HKO : HKO değerini,

KKO : Gerçekleşen KKO değerini gösterir.

(3) Son üç yıllık dönemde ağırlıklı ortalama KKO değeri, eşik değerden büyük, ancak aynı yıllara ilişkin Türkiye ağırlıklı ortalama KKO değerinden küçük veya bu değere eşit olan şirketler için bir sonraki yıla ait HKO değeri Eşitlik (2)'ye göre hesaplanır.

$$HKO_t = \text{Ağırlıklıortalama}(KKO_{t-2}, KKO_{t-3}, KKO_{t-4}) * 0,98 \quad (2)$$

(4) Eşitlik (2)'ye göre hesaplanan HKO_t değerinin eşik değerin altında olması durumunda, ilgili şirketin HKO_t değeri eşik değer olarak belirlenir.

(5) Son üç yıllık dönemde ağırlıklı ortalama KKO değeri, aynı yıllara ilişkin Türkiye ağırlıklı ortalama KKO değerinden büyük olan şirketler için bir sonraki yıla ait HKO değeri Eşitlik (3)'e göre hesaplanır.

$$HKO_t = \text{Ağırlıklıortalama}(KKO_{t-2}, KKO_{t-3}, KKO_{t-4}) * 0,97 \quad (3)$$

(6) Uygulama dönemi öncesinde kesinleşen son üç yıllık ağırlıklı ortalama KKO değeri eşik değerin altında olan şirketler için uygulama dönemi içerisinde HKO_t değeri eşik değerin üstünde olamaz. Uygulama dönemi öncesinde kesinleşen son üç yıllık ağırlıklı ortalama KKO değeri eşik değerin üstünde olan şirketler için uygulama dönemi içerisinde HKO_t değeri, uygulama dönemi öncesinde kesinleşen son üç yıllık ağırlıklı ortalama KKO değerinin üstünde olamaz.

HKO hesaplamasına esas veriler

MADDE 5- (1) Teknik ve teknik olmayan kayıp gerçekleşme oranlarının belirlenmesi amacıyla dağıtım şirketleri verileri istenen formatta sunmakla yükümlüdür.

(2) Teknik ve teknik olmayan kayıp gerçekleşme oranlarının hesaplanmasında ilgili yıl içerisinde faturalandırılan kaçak elektrik enerjisi miktarı da dikkate alınır.

(3) Tüketim miktarı dağıtım bölgesinde dağıtım sistemine giren elektrik enerjisi miktarının % 1 ve üzerinde olan bir tüketicinin, dağıtım sisteminden ayrılarak iletim sistemine bağlanmasından kaynaklanan etki, dağıtım şirketi tarafından gerekli bilgi ve belge sunulması talep edilmesi durumunda teknik ve teknik olmayan kayıp gerçekleşme oranlarının hesaplanmasında dikkate alınır. Bu tüketicilerin, teknik ve teknik olmayan kayıp oranı iletim sisteminde oluşan kayıp oranı kabul edilir.

(4) Kurum, sunulan verileri inceler ve tespit ettiği tutarsızlıkları şirketin geçmiş yıl verileri ve benzeri veriler ile karşılaştırmak suretiyle düzeltir.

HKO ve KKO ile ilgili yapılacak düzeltmeler

MADDE 6- (1) Bir tarife yılında gerçekleşen KKO değerinin ilgili yıl HKO değerinin altında ya da üzerinde olması halinde, söz konusu farka ilişkin tarife hesaplamalarında herhangi bir düzeltme yapılmaz.

2016 yılı hedef kayıp oranlarına ilişkin tüketici çıkışlarının etkisi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 5 inci Maddenin 3'üncü fıkrasında yer alan ve tüketicinin dağıtım sisteminden ayrılıp iletim sistemine bağlanmasından kaynaklanan etki 2016 yılı hedef kayıp oranlarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.